



Cena brutto:

Wielo-standardowy programowalny radiotelefon CB. Kompaktowy i lekki tylko 185 gr. Podświetlany wyświetlacz LCD z 3-cyfrowym identyfikatorem kanału i wskaźnikiem poziomu baterii. Radiotelefon został wyposażony w dwa tryby działania Hi-Low. Tryb Low Dostępny jest zasilacz samochodowy z możliwością podłączenia zewnętrznej anteny

Specyfikacja

- > 5 Radio posiada 9 programowalnych pasm, do wykorzystania we wszystkich krajach europejskich.
- > Regulowana moc nadajnika RF 4W / 1W
- > 3-cyfrowy LCD podświetlany na zielono
- > 4 pozycyjny wskaźnik poziomu baterii
- > Blokada klawiatury
- > Ręczne blokada szumów
- > Zewnętrzne gniazdo do podłączenia mikrofono - słuchawki
- > Wskaźnik nadawania TX LED
- > Gniazdo BNC gumowa elastyczna antena.

Wielo-standardowy programowalny radiotelefon CB. Kompaktowy i lekki tylko 185 gr. Podświetlany wyświetlacz LCD z 3-cyfrowym identyfikatorem kanału i wskaźnikiem poziomu baterii. Radiotelefon został wyposażony w dwa tryby działania Hi-Low. Tryb Low Dostępny jest zasilacz samochodowy z możliwością podłączenia zewnętrznej anteny

Specyfikacja

- > 5 Radio posiada 9 programowalnych pasm, do wykorzystania we wszystkich krajach europejskich.
- > Regulowana moc nadajnika RF 4W / 1W
- > 3-cyfrowy LCD podświetlany na zielono
- > 4 pozycyjny wskaźnik poziomu baterii
- > Blokada klawiatury
- > Ręczne blokada szumów
- > Zewnętrzne gniazdo do podłączenia mikrofono - słuchawki
- > Wskaźnik nadawania TX LED
- > Gniazdo BNC gumowa elastyczna antena.

Dane techniczne

Ogólne

Ilość kanałów - szczegółowe informacje w instrukcji PL-40 kanałów

Częstotliwość pracy - 27 MHz CB

Kontrola częstotliwości - P.L.L.

Temperatura pracy -10 °C/ + 55 °C

Zasilanie DC 9.0V (6 x AAA 1.5V alkaliczne baterie)

7.2V (6 x AAA 1.2V baterie Ni-MH)

Przy CAR Adaptor 12 V DC !

Rozmiar 68 (L) x 146 (H) x 38 (D) mm

Waga 185 gr. (bez baterii i anteny)
Odbiornik
Podwójna konwersja na heterodynie,
Częstotliwości pośrednie IF 1: 10.695 MHz / 2: 455 KHz
Czułość 0.5uV przy 20dB SINAD (FM) (H-512 PLUS)
0.7uV przy 20dB SINAD (AM)
Image rejection 61dB
Adjacent channel 61dB
Moc głośnika 0.3W / 8 ohm
S/N 45dB
Pobór prądu 70mA (stand-by)
Nadajnik
Maksymalna moc nadawnaia 4W przy 9.0Vdc
Modulacja AM/FM (H-512 PLUS)
AM (H510 PLUS)
Impedancja 50 ohm
Pobór prądu 1500mA (bez sygnału)