



Cena brutto:

Cb Midland M-Mini

RADIO CB MIDLAND M-MINI

Midland wprowadza nowy, miniaturowy radiotelefon CB, odmienny od konkurencyjnych modeli w tej klasie urządzeń.

Wyjątkowym atutem jest dodatkowe gniazdo 2 pin, pozwalające korzystać z zestawu mikrofonosłuchawkowego, a po podłączeniu do adaptora Bluetooth MidlandWA-Dongle obsługiwać radio bezprzewodowo.

Metalowa obudowa oprócz trwałości zapewnia szczelność elektromagnetyczną.

Multistandard, regulowana czułość odbiornika, blokady szumów manualna i automatyczna, szybki dostęp do kanału 9/19 również znalazły na liście możliwości najnowszego Midlanda M-MINI

SQ Automatyczna blokada szumów regulowana A0-A9

SC automatyczne szukanie rozmowy

Szybki wybór kanałów priorytetowych 19 (drogowego) lub kanału 9 (alarmowego)

LC blokada przycisków

R włączona regulacja czułości odbiornika

Cb Midland M-Mini

RADIO CB MIDLAND M-MINI

Midland wprowadza nowy, miniaturowy radiotelefon CB, odmienny od konkurencyjnych modeli w tej klasie urządzeń.

Wyjątkowym atutem jest dodatkowe gniazdo 2 pin, pozwalające korzystać z zestawu mikrofonosłuchawkowego, a po podłączeniu do adaptora Bluetooth MidlandWA-Dongle obsługiwać radio bezprzewodowo.

Metalowa obudowa oprócz trwałości zapewnia szczelność elektromagnetyczną.

Multistandard, regulowana czułość odbiornika, blokady szumów manualna i automatyczna, szybki dostęp do kanału 9/19 również znalazły na liście możliwości najnowszego Midlanda M-MINI

SQ Automatyczna blokada szumów regulowana A0-A9

SC automatyczne szukanie rozmowy

Szybki wybór kanałów priorytetowych 19 (drogowego) lub kanału 9 (alarmowego)

LC blokada przycisków

R włączona regulacja czułości odbiornika

RADIO CB MIDLAND M-MINI można rozbudować o dodatkowe akcesoria:

mikrofonosłuchawka Midland MA-21-L

mikrofonosłuchawka Midland MA-24-L

mikrofonosłuchawka Midland MA-30-L

adapter bluetooth Midland WA-Dongle

beprzewodowy mikrofon Midland WA Mike

mikrofonosłuchawka nauszna bluetooth Midland BT WA-21

mikrofonosłuchawka douszna bluetooth Midland BT WA-31

mikrofonosłuchawka z pałką bluetooth Midland BT WA-29

beprzewodowy przyciska nadawania Midland WA-PTT

DANE TECHNICZNE OGÓLNE

Ilość kanałów: 40 AM PL

Zakres częstotliwości: 26.960 ? 27.405 MHz

Typ modulacji: AM/FM

Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL

Temperatura pracy: -10/+55 °C

Zasilanie: 13.8V DC $\pm$ 15%

Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259

Wymiary zewnętrzne: 110(L)x27(H)x120(P) mm b/z ramki

Waga: 0,395kg

ODBIORNIK

Czułość: 0.5 μ V przy 20dB SINAD w AM/FM

Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 KHz

Separacja kanałów: 60 dB

Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 65 dB

Moc wyjściowa audio: 3.0 W, 8 Ohm

Zniekształcenia akustyczne: <8% przy 1 KHz

Pobór prądu przy odbiorze: 0.3 A nominalnie/1.3 A maximum

NADAJNIK

Moc wyjściowa: 4W

Modulacja: AM: od 85% do 95%, FM: 1,8 KHz $\pm$ 0,2 KHz

Pasma przenoszenia: 500 Hz $\pm$ 3 kHz

Impedancja wyjściowa: 50 Ohm

Pobór prądu: 2 A maximum

WYPOSAŻENIE

W skład kompletu wchodzi:

Radiotelefon

Elektretowym mikrofonem z przedwzmacniaczem i przyciskami UP/DOWN

Uchwyt mikrofonu

Uchwyt do mocowania radia

Śruby mocujące radio i uchwyt

Instrukcja obsługi

EC deklaracja zgodności