



Cena brutto:

Głośnik 42-30908F-XC1G 8 ohm 8W (83)

Głośnik montażowy radiowy 42-30908F-XC1G 8 ohm 8W (83)
Moc 8W
Impedancja 8ohm

Wym: 30,5mm x 89mm

Głębokość montażowa 25mm

Wymiary otworu montażowego:

od strony klosza głośnika: 27 mm x 84 mm -wymaga specjalnego otworu pośrodku gdyż szerokość magnesu to 32mm
od strony membrany: 23mm x 84mm

długość głośnika z uszami montażowymi: 118mm

Promień zaokrąglenia 11,5 mm